

**Domaine d'application**

Le terminal portable TuneWISE est utilisé avec la clé Connect WISE-USB et le scanner TuneWISE pour identifier chaque produit et l'associer à la fonction qu'il est destiné à remplir au sein du système WISE.

TuneWISE est également utilisé pour tester le fonctionnement des produits, par exemple pour la lecture des températures et des débits.

**Généralités**

Tous les professionnels concernés doivent se familiariser avec les consignes ci-dessous avant toute intervention. Les dégâts sur le produit ou sur l'un de ses composants, consécutifs à une erreur de manipulation, ne sont pas couverts par la garantie en cas de non-respect des consignes de sécurité. Pour plus d'informations sur le système WISE, consulter la documentation sur [www.swegon.com](http://www.swegon.com)

**L'emballage contient les articles suivants:**

- 1 x Terminal portable TuneWISE
- 1 x Connect WISE-USB
- 1 x Support
- 4 x Vis de montage du support
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Câble réseau
- 2 x Instructions d'utilisation (TuneWISE et Connect WISE-USB)

**Sécurité**

Les interventions liées à l'installation de produits dans le système sont exclusivement réservées au personnel d'entretien formé par Swegon.

**Utilisation**

Les opérations de couplage doivent être effectuées par un technicien WISE qualifié et formé.

**Installation**

- Vérifier que le produit ne présente pas de défauts visibles.
- À l'aide des quatre vis, monter le support fourni dans un endroit adéquat.
- Pour les connexions, voir figure 2.

Pour la mise en service, contactez un technicien WISE qualifié et formé.

**Dépannage**

- Vérifier que le produit est chargé ou connecté via un câble, et allumé.
- Vérifier que les connexions sont correctement établies.

**Nettoyage**

Au besoin, nettoyer avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser d'eau, de détergent ni de solvant. Éviter l'aspirateur.

**Service technique/entretien**

En cas de suspicion d'un défaut, s'adresser à Swegon.

**Mise au rebut**

La mise au rebut doit s'effectuer conformément aux réglementations locales.

**Garantie**

La garantie ou le contrat de service seront sans effet/ne seront pas prolongés si: (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, sauf si la réparation, modification ou altération est approuvée par Swegon AB ; ou (2) le numéro de série sur le produit a été effacé ou rendu illisible.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation électrique:	24 V CC
Bande de fréquence, Bluetooth:	2,45 GHz, bande IMS (2432--2462 MHz)
Bande de fréquence, Connect WISE:	2,45 GHz, bande IMS (2400--2483 MHz)
Classe IP:	IP22
Couleur:	noir/vert
Hauteur de chute:	1 mètre
Températures de fonctionnement :	-20 – + 50°C
Poids:	600 g
Dimensions:	L 235 x H 136 x P 35 mm



Figure 1. Terminal portable TuneWISE avec Connect WISE-USB monté.



Figure 2. Connexions sur le terminal portable TuneWISE.

**Déclaration de conformité**

Swegon AB certifie par la présente que l'équipement radio TuneWISE est conforme à la Directive RED 2014/53/UE et à la Directive RoHS 2011/65/UE.

La déclaration de conformité UE complète est disponible sur le site web de Swegon: [www.swegon.com](http://www.swegon.com).

Cette déclaration n'est valable que si le produit a été installé conformément aux instructions de ce document et s'il n'a fait l'objet d'aucun changement.